

Torlift

GARÁZSKAPU MOTOR

KITŰNŐ MEGOLDÁS BÁRMELY
GARÁZSKAPU AUTOMATIZÁLÁSÁHOZ



Általános információk

- Standby üzemmód (<5 W)
- HALL szenzoros végállás kezelés
- Lágy indítás / leállítás
- Őnzáró szerkezet, feltolás ellen
- Elektornikus akadályérzékelés
- Vészkioldó (belső)
- Automatikus záródás
- Biztonsági fotocella kezelés
- Személybejáró STOP bemenet
- Nyomógomb / idegen rádióvevő bemenet
- Külön STOP bemenet
- Áramszüneti akkumulátor csatlakozás
- Villogó lámpa csatlakozás
- Automatikus erőkorlát tanulás
- Programozás: 4 nyomógomb + kijelző
- Beépített rádióvevő max. 20 távadóhoz
- 433 MHz ugró kódos rádiórendszer
- Távadó hatótáv nyílt téren >50 m

Csomag tartalma

- ✓ 1 db Meghajtásfej vezérléssel
- ✓ 1 db Meghajtásfej rögzítő csomag
- ✓ 2db Tormit4 távadó
- ✓ 1 db Távadó fali tartó
- ✓ 1 db Egyenes vonszolórúd
- ✓ 1 db Íves vonszolórúd
- ✓ 1 db Mennyezeti függesztés

✓ *Egyszerű telepítés*

✓ *Egyszerű beüzemelés*



Elektromos adatok	Torlift 800	Torlift 1200
Hálózati feszültség	230 V	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz	50 Hz
Áramfelvétel	1,1 A	1,1 A
Maximális teljesítmény	120 W	140 W
Stand-by teljesítmény	<5 W	<5 W
Max. ciklusok száma	20 /nap	35 /nap
Motor feszültség	24 V DC	24 V DC

Mechanikai adatok

Max. vonó- és tolóerő	800 N	1200 N
Max. mozgási sebesség	140 mm/mp	160 mm/mp

Maximális kapuméret

Duplafalú, szekcionált kapu	12 m ²	20 m ²
-----------------------------	-------------------	-------------------

SÍNEK	Cikkszám	Sínhossz	Max. kapumagasság
Láncos	TOR2250L	3300 mm	2500 mm
	TOR2965L	3900 mm	2965 mm
Síntoldás	TOREXTENSION500	500 mm	+500 mm
	TOREXTENSION	1000 mm	+1000 mm
Bordás	TOR2250B	3300 mm	2500 mm
	TOR2965B	3900 mm	2965 mm



AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK



TORMIT4
4 csatornás távadó



TORRWS1006
1 csatornás fali nyomógomb



TORRWS1003
3 csatornás fali nyomógomb



TORPAD – 2 csatornás fali
kódasztatúra




TORREC3
3 csatornás rádióvevő



TORSPEED
Gyorsító kerék láncos sínhez



TORBT
Bluetooth rádióvevő



TORFOTO
Fotocella



TORKULCS
Kulcsos kapcsoló



TORZSAK
Zsákgarázs kioldó